

2305+

PACIFIC®

2 Çıkışlı DC Güç Kaynağı, 0~30V/0~5A ve 5V/1A Sabit Çıkış

- 0~30V/0~5A ve 5V/1A Sabit Çıkış
- ARGE çalışmalarında, eğitim kurumlarında ve üretimde kullanılır

Açıklamalar

- 0~30V/0~5A ve 5V/1A Regüle DC Güç Kaynağı
- Sabit 5V Çıkış
- Yüksek Kararlılık ve Hassasiyet
- Tüm Portlarda Çıkış Koruması
- Çıkışta Düşük Dalgalanma, Düşük Gürültü
- Sürekli Çalışmaya Uygun
- Gerilim ve Akım Belirtilen Değerler Arasında Kademesiz Ayarlanabilir
- Aşırı Yük ve Kısa Devre Koruması
- CC/CV Otomatik Anahtarlama



Model Özellikleri	Açıklamalar		
Değişken Çıkış		Sabit Çıkış	
Çıkış Gerilimi	0~30V (kademesiz ayarlanabilir)	Çıkış Gerilimi:	30V
Çıkış Akımı:	0~ İstenen Akım Değeri	Çıkış Akımı:	5A
Kaynak Regülasyonu:	≤0.01% +3mV	Kaynak Regülasyonu:	≤5mV
Yük Regülasyonu:	≤0.01% +3mV	Yük Regülasyonu:	≤15mV
Dalgalanma & Gürültü:	≤ 1mVrms	Dalgalanma & Gürültü:	≤ 2mVrms
Gösterge:	2 adet 3½ Haneli LED Gösterge		
Gösterge hatası:	≤0.5% + 1hane		
Diğerleri		Diğerleri	
Besleme Gerilimi:	220VAC±%10 / 50Hz	Çalışma Sıcaklığı	Sıcaklık: 0°C~40°C
Çıkış Gücü:	300W	Nem:	≤90% RH
Boyutlar:	120x150x270 (mm)	Depolama Sıcaklığı	Sıcaklık: 20°C~80°C
Ağırlık:	Yaklaşık 4 kg	Nem:	≤80% RH

 **PROTEL®**

Perpa Ticaret Merkezi, B-Blok, 2.Kat, No: 63, 34385 Okmeydanı – İstanbul
Tel: (212) 221 80 60 pbx Faks: (212) 221 80 30 E-posta: protel@protelturkey.com
www.protelturkey.com

09.03.2010